HK SP 41C

Bobină pentru supapa electromagnetică HK41C

Caracteristici

Set de livrare	cu inel O
piesă conectare aferentă	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Indicaţie

La bobine de curent alternativ consumul de curent în faza de strângere este considerabil mai mare decât în faza de oprire.
De aceea acestea nu trebuie utilizate niciodată fără miez magnetic, pentru că există pericolul de supraîncălzire şi bobina se poate arde.
Un efect similar apare când supapele funcţionează cu un magnet de curent alternativ cu frecvenţe de impulsuri foarte înalte (pornit / oprit).
Astfel bobinele se află deseori într-un domeniu de consum ridicat de curent şi de asemenea se pot supraîncălzi. Pentru aceste cazuri de utilizare se recomandă folosirea bobinelor RC cu un conector pentru redresor.
La bobinele de curent continuu pot apărea vârfuri de tensiune foarte înalte la oprire. De aceea, la aceste bobine recomandăm utilizarea conectorilor cu circuite de protecţie.

Indicaţii referitoare comandă

Alte tipuri de bobine la cerere

Articol

Denumire	Tensiune nominală +/- 10 %	putere absorbită medie (W)	Curent absorbit mediu (A)	Greutate (kg)
HK SP 12V 41C	12 V c.c.	32	2,72	0,35
HK SP 24V 41C	24 V c.c.	31	1,29	0,35
HK SP 205V 41C	205 VDC	31	0,44	0,35
HK SP 115V 41C	115 VAC	32	0,65	0,50
HK SP 230V 41C	230 V c.a.	32	0,33	0,50

Accesorii

HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK UEB MUT	Piuliţă olandeză pentru supapă electromagnetică

este piesă de schimb pentru următoarele produse

HK 41 C1 (7/G/Q/R)	Supapă electromagnetică MN 6

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.