HK SP 41C

Катушка для клапана с электроуправлением HK41C

Свойства

Комплект поставки	с кольцом круглого сечения
соответствующие штекеры	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Указание

В катушках переменного тока потребление тока в фазе пуска значительно выше чем в фазе поддержания напряжения.
Поэтому не допускается их эксплуатация без магнитного сердечника, т.к. тогда возникает опасность перегрева и катушка может перегореть.
Аналогичный эффект возникает, если клапаны с электромагнитами переменного тока эксплуатируются с очень высокой частотой повторения импульсов (вкл / выкл). При этом катушки часто находятся в диапазоне высокого потребления тока и также могут перегреться. В этих случаях рекомендуется применение катушек с резистивно-емкостной защитой со штекером постоянного тока.
В катушках постоянного тока в процессе выключения могут возникать очень высокие пики напряжения. Поэтому мы рекомендуем использовать с этими катушками штекеры с блоком схемной защиты.

Указания по заказу

Другие типы катушек по специальному запросу

Изделие

Наименование	Номинальное напряжение +/- 10 %	Средняя потребляемая мощность (W)	Среднее потребление тока (A)	Вес (kg)
HK SP 12V 41C	12 В пост. тока	32	2,72	0,35
HK SP 24V 41C	24 В пост. тока	31	1,29	0,35
HK SP 205V 41C	205 VDC	31	0,44	0,35
HK SP 115V 41C	115 VAC	32	0,65	0,50
HK SP 230V 41C	230 В перем. тока	32	0,33	0,50

Принадлежности

HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400
HK UEB MUT	Накидная гайка для клапана с электроуправлением

Является запасной частью к следующим изделиям

HK 41 C1 (7/G/Q/R)	Клапан с электроуправлением NG 6

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.