HK 42 C1 (7/G/Q/R)

магнитен пътен клапан ном. размер 10

HANSA-FLEX

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан с аварийно ръчно задействане
Обем на доставката	с бобина, без щекер
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 100bar
Обемен поток	макс. 140 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M6x40 12.9





Описание

Вижте границите на комутационната способност от кривата на характеристиките

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения както и обемни потоци и граници на комутационната способност при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	Номинално напрежение/ вид ток	покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
HK 42 3151 0101 C1 R	4/2	12 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3151 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3151 0101 C1 G	4/2	205 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3151 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3111 0101 C1 R	4/2	12 VDC	отрицателно (отворено)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3111 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	отрицателно (отворено)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3111 0101 C1 G	4/2	205 VDC	отрицателно (отворено)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3111 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	отрицателно (отворено)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3151 0201 C1 R	4/2	12 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3151 0201 C1 Q	4/2	24 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3151 0201 C1 G	4/2	205 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3151 0201 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3101 0601 C1 R	4/2	12 VDC	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3101 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3101 0601 C1 G	4/2	205 VDC	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3101 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3103 0601 C1 R	4/2	12 VDC	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3103 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3103 0601 C1 G	4/2	205 VDC	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3103 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3108 0601 C1 R	4/2	12 VDC	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3108 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3108 0601 C1 G	4/2	205 VDC	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3108 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3107 0601 C1 R	4/2	12 VDC	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3107 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3107 0601 C1 G	4/2	205 VDC	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3107 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3172 0101 C1 R	4/2	12 VDC	положително (затворено)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3172 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	положително (затворено)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3172 0101 C1 G	4/2	205 VDC	положително (затворено)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3172 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	положително (затворено)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	връщане на пружината назад	3,4
HK 42 3201 0302 C1 R	4/3	12 VDC	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 G	4/3	205 VDC	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	отрицателно (отворено)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 R	4/3	12 VDC	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 G	4/3	205 VDC	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	положително (затворено)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.

HK 42 C1 (7/G/Q/R)

магнитен пътен клапан ном. размер 10

HANSA-FLEX

Артикул

Обозначение	Вид	Номинално напрежение/ вид ток	покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
HK 42 3208 0302 C1 R	4/3	12 VDC	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 G	4/3	205 VDC	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	положително (затворено)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 R	4/3	12 VDC	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 G	4/3	205 VDC	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	отрицателно (отворено)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	3,6
HK 42 3751 0902 C1 R	4/2	12 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	3,6
HK 42 3751 0902 C1 Q	4/2	24 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	3,6
HK 42 3751 0902 C1 G	4/2	205 VDC	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	3,6
HK 42 3751 0902 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	положително (затворено)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	3,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK SP 42C	Бобина за магнитен пътен клапан HK42C
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK 42 C	комплект болтове за клапани ном. размер 10 тип HK 42 C

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.