HK SP 42C

Spoel voor magneetafsluiter HK42C

Eigenschappen

Leveromvang	Met O-ring
bijbehorende stekkers	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Aanwijzing

Bij wisselstroomspoelen is het opgenomen vermogen in de aantrekfase aanzienlijk hoger dan in de houdfase.
Ze mogen dan ook nooit zonder magneetkern worden gebruikt omdat dan het gevaar voor oververhitting bestaat en de spoel kan doorbranden.
Een soortgelijk effect treedt op als kleppen met wisselstroommagneten met zeer hoge schakelfrequenties (Aan / Uit) worden bedreven. Daarmee bevinden de spoelen zich vaak in het bereik van de hoge stroomopname en kunnen ze ook doorbranden. Voor deze toepassingen adviseren wij het gebruik van RC – spoelen met gelijkrichterstekker.
Bij gelijkstroomspoelen kan bij de uitschakeling een zeer hoge spanningspiek ontstaan. Daarom adviseren wij bij deze spoelen het gebruik van stekkers met een veiligheidsschakeling.

Bestelaanwijzingen

Andere spoeltypes op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Nominale spanning +/- 10 %	gemiddeld opgenomen vermogen (W)	gemiddeld stroomverbruik (A)	Gewicht (kg)
HK SP 12V 42C	12 VDC	37	3,13	1,10
HK SP 24V 42C	24 VDC	36	1,50	1,10
HK SP 205V 42C	205 VDC	36	0,18	1,10
HK SP 115V 42C	115 VAC	41	0,99	0,52
HK SP 230V 42C	230 VAC	41	0,50	0,52

Toebehoren

HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK UEB MUT	Wartelmoer voor magneetafsluiter

is reserveonderdeel bij volgende producten

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Magneetafsluiter NG 10

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.