K-DIGIT PRAEZ DRUCKSCHA ISE

Digital pressure switch ISE

Eigenschappen

Constructie	Precision Digital Pressure Switch for excess pressure
Uitvoering	with switching function display unit
max. uitgangsdruk	1,05 MPa
min. uitgangsdruk	-105,00 kPa
max. nominale druk	1,0 MPa
min. nominale druk	-100,0 kPa
Vertraging	max. 2,5 ms
Nominale spanning	12 to 24 VDC
Testdruk	1,50 MPa
Beschermingsklasse	IP 65
Stroomverbruik	80 mA
Goedkeuring	CE, UL/CSA, RoHS
Mediumtemperatuur	-5 °C to +50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C bis +50 °C
Middelen	Compressed air, non-corrosive gases, non-flammable gases
Serie	ISE40A
Overige gegevens	Compact, design user-friendly operation Copy function to copy settings on up to 10 sub-sensors Energy saving function automatically switches off the display after 30 seconds Anti-chattering function, selectable units, Adjustable hysteresis Extended connection cable to 3.00 m Pre-wired M12 connector with 4 pins (Lead wire length 100 mm)



Beschrijving

Digital precision pressure switch for overpressure, series ISE40A, 3 1/2-digit, 7-segment display, 2-colour (red/green), compact design, user-friendly operation, copy function, settings can be copied to up to 10 subordinate sensors, energy saving function,
the display switches off automatically after 30 seconds, anti-chattering function, free choice of units, adjustable hysteresis, 2 m connection cable with plug included

Artikel

Aanduiding	Herhaalnauwkeurigheid	Aansluiting pneumatisch	Elektrische uitgang
K- 07 50 00 06	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 07	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 08	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 09	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 10	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	NPN open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 11	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 12	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 13	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 14	±2 %	R 1/8 (M 5-internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 15	±2 %	for hose outer-Ø 4 mm	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 16	±2 %	for hose outer-Ø 4 mm	PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 17	±2 %	for hose outer-Ø 4 mm	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 18	±2 %	for hose outer-Ø 6 mm	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 19	±2 %	for hose outer-Ø 6 mm	PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 20	±2 %	for hose outer-Ø 6 mm	PNP open collector, 2 Outputs + Copyfunction
K- 07 50 00 21	±2 %	M 5 x 0,8 (internal thread)	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 22	±2 %	Rc 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 23	±2 %	Rc 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 24	±2 %	Rc 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 25	±2 %	Rc 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 26	±2 %	G 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Voltage/Auto-Reference Input
K- 07 50 00 27	±2 %	G 1/8	PNP open collector, 2 Outputs + analog Ampere/Auto-Reference Input

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.