


Właściwości

Wykonanie asymetryczna rampa wzrostu i spadku i 4 potencjometry wartości zadanej
stabilizowane: 24 VDC wyprostowane i filtrowane 21 - 33 V
Pobór mocy 50 W



Opis

Format Eurokarta 100x160
do jedno- i dwumagnesowych zaworów proporcjonalnych bez czujników
nadaje się do otwartych i zamkniętych obwodów sterowania
filtr elektroniczny na wejściu i wyjściu
z obu stron pokrywki ekranujące
Wtyczka PE-Faston do uziemienia
Wstępnie ustawiony sygnał nominalnej wartości zadanej 0 - 10 VDC

Artykuł

Oznaczenie	do typu zaworu	Ciężar (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnes do HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnes do HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnes do zaworów prop. HK	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magnes do zaworów prop. HK	0,6

Akcesoria

HK EK M Uchwyt do karty wzmacniacza Europa