

HK SP 41C

Bobina para válvula solenóide direcional HK41C

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Escopo de fornecimento | com O-ring |
| conectores correspondentes | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



Nota

Em bobinas de corrente alternada, o consumo de corrente na fase de aperto é significativamente mais elevado do que na fase de retenção. Portanto, estas não devem nunca ser operadas sem um núcleo magnético, uma vez que existe risco de sobreaquecimento, podendo queimar a bobina. Um efeito semelhante ocorre quando as válvulas são operadas com solenóides de corrente alternada com frequências de relógio (Lig/Deslig) muito altas. Assim, as bobinas ficam muitas vezes na gama de alto consumo de energia e podem também sobreaquecer. Para estas aplicações, recomenda-se o uso de bobinas RC com conector do retificador.

Em bobinas de tensão contínua podem ocorrer durante o processo de fechamento picos de tensão muito elevados. Por isso, nestas bobinas, recomendamos o uso de conectores com circuitos de proteção.

Instruções de encomenda

Outros tipos de bobinas sob consulta

Artigo

| Descrição | Corrente nominal +/- 10 % | Consumo médio de potência (W) | Consumo médio de corrente (A) | Peso (kg) |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| HK SP 12V 41C | 12 VCC | 32 | 2,72 | 0,35 |
| HK SP 24V 41C | 24 VCC | 31 | 1,29 | 0,35 |
| HK SP 205V 41C | 205 VDC | 31 | 0,44 | 0,35 |
| HK SP 115V 41C | 115 VAC | 32 | 0,65 | 0,50 |
| HK SP 230V 41C | 230 VCA | 32 | 0,33 | 0,50 |

Acessórios

| | |
|-----------------|--|
| HK SP DIN 43650 | Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK UEB MUT | Porca para válvula solenóide direcional |

é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| HK 41 C1 (7/G/Q/R) | Válvula direcional solenóide NG 6 |
|--------------------|-----------------------------------|