HK SP 42C

Bobină pentru supapa electromagnetică HK42C

Caracteristici

Set de livrare	cu inel O
piesă conectare aferentă	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Indicaţie

La bobine de curent alternativ consumul de curent în faza de strângere este considerabil mai mare decât în faza de oprire.
De aceea acestea nu trebuie utilizate niciodată fără miez magnetic, pentru că există pericolul de supraîncălzire şi bobina se poate arde.
Un efect similar apare când supapele funcţionează cu un magnet de curent alternativ cu frecvenţe de impulsuri foarte înalte (pornit / oprit).
Astfel bobinele se află deseori într-un domeniu de consum ridicat de curent şi de asemenea se pot supraîncălzi. Pentru aceste cazuri de utilizare se recomandă folosirea bobinelor RC cu un conector pentru redresor.
La bobinele de curent continuu pot apărea vârfuri de tensiune foarte înalte la oprire. De aceea, la aceste bobine recomandăm utilizarea conectorilor cu circuite de protecţie.

Indicaţii referitoare comandă

Alte tipuri de bobine la cerere

Articol

Denumire	Tensiune nominală +/- 10 %	putere absorbită medie (W)	Curent absorbit mediu (A)	Greutate (kg)
HK SP 12V 42C	12 V c.c.	37	3,13	1,10
HK SP 24V 42C	24 V c.c.	36	1,50	1,10
HK SP 205V 42C	205 VDC	36	0,18	1,10
HK SP 115V 42C	115 VAC	41	0,99	0,52
HK SP 230V 42C	230 V c.a.	41	0,50	0,52

Accesorii

HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK UEB MUT	Piuliţă olandeză pentru supapă electromagnetică

este piesă de schimb pentru următoarele produse

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Supapă electromagnetică MN 10

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.