

### Caracteristici

Set de livrare	cu inel O
piesă conectare aferentă	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (conector pentru redresor)



### Indicație

La bobine de curent alternativ consumul de curent în faza de strângere este considerabil mai mare decât în faza de oprire. De aceea acestea nu trebuie utilizate niciodată fără miez magnetic, pentru că există pericolul de supraîncălzire și bobina se poate arde. Un efect similar apare când supapele funcționează cu un magnet de curent alternativ cu frecvențe de impulsuri foarte înalte (pornit / oprit). Astfel bobinele se află deseori într-un domeniu de consum ridicat de curent și de asemenea se pot supraîncălzi. Pentru aceste cazuri de utilizare se recomandă folosirea bobinelor RC cu un conector pentru redresor.

La bobinele de curent continuu pot apărea vârfuri de tensiune foarte înalte la oprire. De aceea, la aceste bobine recomandăm utilizarea conectorilor cu circuite de protecție.

Cuplu de strângere pentru piulițele de fixare ale bobinelor magnetice: 3Nm

Pentru bobinele magnetice de tipul RC, trebuie utilizat un conector pentru redresor HKSP669.

### Indicații referitoare comandă

Alte tipuri de bobine la cerere

### Articol

Denumire	Tensiune nominală +/- 10 %	pentru ventil tip	putere absorbită medie (W)	Curent absorbit mediu (A)	Greutate (kg)
HK SP COU 12DC	12 V c.c.	HK DHI	33	2,80	0,25
HK SP COU 24DC	24 V c.c.	HK DHI	33	1,40	0,25
HK SP COU 28DC	28 VDC	HK DHI	35	1,24	0,25
HK SP COI 110AC	110 VAC	HK DHI	60	0,50	0,18
HK SP COI 230AC	230 V c.a.	HK DHI	60	0,25	0,25
HK SP COU 230 RC	230 VRC	HK DHI	40	0,25	0,25
HK SP COE 12DC	12 V c.c.	HK DHE DC	30	2,80	0,30
HK SP COE 24DC	24 V c.c.	HK DHE DC	30	1,40	0,30
HK SP COE 28DC	28 VDC	HK DHE DC	30	1,24	0,30
HK SP COER 230AC	230 V c.a.	HK DHER	30	0,25	0,30
HK SP COE 110AC	110 VAC	HK DHE AC	30	0,50	0,30
HK SP COE 230AC	230 V c.a.	HK DHE AC	30	0,25	0,30
HK SP COE 230RC	230 VRC	HK DHE DC	58	0,25	0,30

### Accesorii

HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK UEB MUT	Piuliță olandeză pentru supapă electromagnetice

### este piesă de schimb pentru următoarele produse

HK DHE X 00 DC	Supapă electromagnetice cu căi MN 6 fără bobină
HK DHE X 00 AC	Supapă electromagnetice cu căi MN 6 fără bobină