HK DHE X 00 DC

Supapă electromagnetică cu căi MN 6 fără bobină

Caracteristici

Execuţie	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi 3-chamber valve Cu operare manuală de urgenţă pentru bobine cu curent continuu
Set de livrare	fără bobină şi conector
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari
Debit volumetric	max. 80 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6
Fixare	4 buc. şurub cu gaură interioară hexagonală M5x30 12.9





Indicaţie

Supapele marcate (P) sunt supape de reducţie a scurgerilor de ulei. În acest caz trebuie să se aibă în vedere o scădere considerabilă a presiunii la debite >70 % din valorile nominale!
Supapele cu reducere a scurgerilor de ulei se folosesc de asemenea ca supape pilot pentru supape electromagnetice cu căi comandate în prealabil.
În cazul utilizării unei supape cu reducere a scurgerilor de ulei de tipul HK DH* 0711 P *** ca supapă pilot este comutată poziţia mijlocie a ventilului principal.

Descriere

Utilizabil numai pentru bobine de curent continuu (c.c)
Limite capacitate de comutare a se vedea caracteristicile

Indicaţii referitoare comandă

Alte comutări şi modele, debite volumetrice şi limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuţie	Greutate (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negativ (deschis)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negativ (deschis)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negativ (deschis)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0, redus scurgere ulei	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0, redus scurgere ulei	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK SP CO	Bobină pentru supapa electromagnetică HKDH
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Operare manuală de urgenţă pentru supapă electromagnetică cu căi

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.