

# HK SP 42C

Катушка для клапана с электроуправлением HK42C

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Комплект поставки       | с кольцом круглого сечения         |
| соответствующие штекеры | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



## Указание

В катушках переменного тока потребление тока в фазе пуска значительно выше чем в фазе поддержания напряжения.

Поэтому не допускается их эксплуатация без магнитного сердечника, т.к. тогда возникает опасность перегрева и катушка может перегореть.

Аналогичный эффект возникает, если клапаны с электромагнитами переменного тока эксплуатируются с очень высокой частотой повторения импульсов (вкл / выкл). При этом катушки часто находятся в диапазоне высокого потребления тока и также могут перегреться. В этих случаях рекомендуется применение катушек с резистивно-емкостной защитой со штекером постоянного тока.

В катушках постоянного тока в процессе выключения могут возникать очень высокие пики напряжения. Поэтому мы рекомендуем использовать с этими катушками штекеры с блоком схемной защиты.

## Указания по заказу

Другие типы катушек по специальному запросу

## Изделие

| Наименование   | Номинальное напряжение +/- 10 % | Средняя потребляемая мощность (W) | Среднее потребление тока (A) | Вес (kg) |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| HK SP 12V 42C  | 12 В пост. тока                 | 37                                | 3,13                         | 1,10     |
| HK SP 24V 42C  | 24 В пост. тока                 | 36                                | 1,50                         | 1,10     |
| HK SP 205V 42C | 205 VDC                         | 36                                | 0,18                         | 1,10     |
| HK SP 115V 42C | 115 VAC                         | 41                                | 0,99                         | 0,52     |
| HK SP 230V 42C | 230 В перем. тока               | 41                                | 0,50                         | 0,52     |

## Принадлежности

|                 |  |
|-----------------|--|
| HK SP DIN 43650 | Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK UEV MUT      | Накидная гайка для клапана с электроуправлением                      |

## Является запасной частью к следующим изделиям

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| HK 42 C1 (7/G/Q/R) | Клапан с электроуправлением NG 10 |
|--------------------|-----------------------------------|