# HK 41 C1 (7/G/Q/R)
磁性方向阀 NG 6

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | 4/2方向阀或4/3方向阀<br>带紧急手动操作装置 |
| **供货范围** | 带线圈,无插头 |
| **工作压力** | P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar (VDC) / T: max. 140bar (VAC) |
| **体积流量** | 最大80升/分钟(注意特征曲线) |
| **接口** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **固定** | 4 件内六角螺钉 M5x30 12.9 |






## 描述

开关功率极限值参见特征曲线

## 订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

## 货品

| 名称 | 种类 | 额定电压/电流种类 | 覆盖 | 活塞类型 | 规格 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 41 3151 0101 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3151 0101 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3151 0101 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3151 0101 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3111 0101 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 负(开) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3111 0101 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 负(开) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3111 0101 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 负(开) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3111 0101 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3151 0201 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3151 0201 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3151 0201 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3151 0201 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3101 0601 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3101 0601 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3101 0601 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3101 0601 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3103 0601 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3103 0601 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3103 0601 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3103 0601 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3108 0601 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3108 0601 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3108 0601 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3108 0601 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3107 0601 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3107 0601 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3107 0601 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3107 0601 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3152 0101 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3152 0101 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3152 0101 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3152 0101 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] | 弹簧重置 | 1,5 |
| **HK 41 3201 0302 C1 R** | 4/3 | 12 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3201 0302 C1 Q** | 4/3 | 24 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3201 0302 C1 G** | 4/3 | 205 VDC | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3201 0302 C1 7** | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3203 0302 C1 R** | 4/3 | 12 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3203 0302 C1 Q** | 4/3 | 24 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3203 0302 C1 G** | 4/3 | 205 VDC | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3203 0302 C1 7** | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3208 0302 C1 R** | 4/3 | 12 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3208 0302 C1 Q** | 4/3 | 24 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*

# HK 41 C1 (7/G/Q/R)
磁性方向阀 NG 6

## 货品

| 名称 | 种类 | 额定电压/电流种类 | 覆盖 | 活塞类型 | 规格 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 41 3208 0302 C1 G** | 4/3 | 205 VDC | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3208 0302 C1 7** | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 2,1 |
| **HK 41 3207 0302 C1 R** | 4/3 | 12 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置 | 2,1 |
| **HK 41 3207 0302 C1 Q** | 4/3 | 24 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置 | 2,1 |
| **HK 41 3207 0302 C1 G** | 4/3 | 205 VDC | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置 | 2,1 |
| **HK 41 3207 0302 C1 7** | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | 负(开) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置 | 2,1 |
| **HK 41 3751 0902 C1 R** | 4/2 | 12 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 双卡槽 | 1,5 |
| **HK 41 3751 0902 C1 Q** | 4/2 | 24 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 双卡槽 | 1,5 |
| **HK 41 3751 0902 C1 G** | 4/2 | 205 VDC | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 双卡槽 | 1,5 |
| **HK 41 3751 0902 C1 7** | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | 正(闭) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 双卡槽 | 1,5 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## 附件

| | |
|---|---|
| **HK SP 41C** | 用于HK41C型电磁方向阀的线圈 |
| **HK SP DIN 43650** | 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK 41 C** | 螺栓套件,用于NG 6 阀门型号 HK 41C |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*