HK SP 770
Kasetės vožtuvo SUN ritė

Savybės

Naudojimas	2/2 krypčių magnetiniam balniniam vožtuvui HK DTDA
priklausantys kištukai	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Nuoroda

Naudojant kintamosios srovės rites srovės vartojimas pritraukimo fazėje yra žymiai didsenis nei laikymo fazėje.
Todėl jų negalima naudoti be magnetinės šerdies, nes priešingu atveju kyla pavojus perkaisti ir perdegti ritei.
Panašus efektas būna tada, kai vožtuvai naudojami su kintamosios srovės magnetais esant aukštiems takto (įjungimo / išjungimo) dažniams. Tada ritės vartoja daug elektros srovės ir taip pat gali perkaisti. Tokiaus atvejais rekomenduojame naudoti RC rites su srovės lygintuvų kištukais.
Naudojant nuolatinės srovės rites išjungiant gali veikti labai didelė pikinė įtampa. Todėl rekomenduojame su šiomis ritėmis naudoti kištukus, turinčius trukdžių slopintuvus.
230 V AC ritėje yra srovės lygintuvas

Aprašas

Magnetinė ritė, skirta 80 %–120 % vardinei įtampai esant 100 % ED

užsakymo nuorodos

Kitų rūšių ritės pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Nominalioji įtampa +/- 10 %	Galios sąnaudos (W)	vidutinis srovės suvartojimas (A)	Svoris (kg)
HK 770 212	12 VDC	22	1,10	0,3
HK 770 224	24 VDC	22	0,50	0,3
HK 770 2230	230 VAC	22	0,22	0,3

Priedai

HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas

atsarginė dalis šiems gaminiams

HK DTDA	2/2-eigiai magnetiniai balniniai vožtuvai DTDA