# SKS IR 2 MULTI Q

Kwadratowa połowa ruchoma złącza wielofunkcyjnego

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | przemysł<br>pojazdy transportowe i komunalne<br>sprzęt rolniczy |
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Przyłącze 2** | wtyk |
| **Typ konstrukcji** | złącze wielofunkcyjne |
| **Uzupełnienie typu konstrukcji** | konstrukcja płytkowa jako system szybkiej wymiany |
| **maks: Przepływ** | 40 L/min |



## Opis

Szybkozłącza są stosowane wszędzie, gdzie elementy dodatkowe są często wymieniane.

## Dodatkowe informacje

Złącza wielofunkcyjne mają przy tym istotne zalety
w porównaniu z kombinacją złącz gwintowanych i złącz wtykowych.
- Oszczędność czasu dzięki szybkiej i łatwej wymianie dodatkowych urządzeń
- Łatwość obsługi dzięki jednoczesnemu łączeniu szeregu przyłączy
- Bezwysiłkowe łączenie, także pod ciśnieniem systemowym
- Wyeliminowana możliwość pomylenia przyłączy lub zamiany dróg przepływu
- Zawory z uszczelnieniem płaskim zapobiegają wyciekom oleju, zapowietrzeniu i umożliwiają łatwe czyszczenie, nawet w brudnym środowisku roboczym

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint przyłącza | Ciśnienie robocze (bar) |
|---|---|---|
| **SKS 13 IR 2 MULTI Q** | G 1/2" -14 | 250,0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*