HK DG4V5


Supapă electromagnetică MN 10

HANSA-FLEX

Caracteristici

Execuţie	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi Cu operare manuală de urgenţă
Set de livrare	cu bobină, fără conector
Presiune de lucru	P, A, B: max. 315 bari / T: max. 160 bari (V c.c.) / T: max. 120 bari (V c.a.)
Debit volumetric	max. 120 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 05 MN10
Fixare	4 buc. şurub cu gaură interioară hexagonală M6x40 12.9
Clasa de protecţie	IP 65





Descriere

Limite capacitate de comutare a se vedea caracteristicile

Indicaţii referitoare comandă

Alte comutări şi modele, debite volumetrice şi limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere

Articol

Denumire	Tip	Tip piston	Tensiune nominală / tip curent	Acoperire	Execuţie	Greutate (kg)
HK DG4V5 0BJ VM U 12DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	12 VDC	negativ (deschis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	24 VDC	negativ (deschis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 0B VM U 110AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	negativ (deschis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	230 V c.a. 50 Hz	negativ (deschis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2A VM U 110AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 12DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	12 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	24 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2B VM U 110AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 12DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	12 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	24 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 6B VM U 110AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	12 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	24 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 22A VM U 110AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	110 VAC	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	Revenire arc	3,60
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 VDC	negativ (deschis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 VDC	negativ (deschis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	negativ (deschis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 V c.a. 50 Hz	negativ (deschis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 12DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 24DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 2C VM U 110AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	pozitiv (închis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 12DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 VDC	pozitiv (închis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 6C VM U 110AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	pozitiv (închis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 12DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 VDC	negativ (deschis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 VDC	negativ (deschis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 VAC	negativ (deschis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 V c.a. 50 Hz	negativ (deschis)	Revenire arc la 0	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 12DC	4/3	2NJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitiv (închis)	2 opritoare	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC	4/3	2NJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitiv (închis)	2 opritoare	4,30

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.

HK DG4V5

Supapă electromagnetică MN 10

Articol

Denumire	Tip	Tip piston		Tensiune nominală / tip curent	Acoperire	Execuție	Greutate (kg)
HK DG4V5 2N VM U 110AC	4/3	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitiv (închis)	2 opritoare	4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC	4/3	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	2 opritoare	4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK SP DG4V5	Bobină pentru supapa electromagnetică HK DG4V5
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.