
HK K C E-Motor 48V

Elektromotor Gleichstrom 48V



| Eigenschaften | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| Ausführung | Gleichstrommotor für industrielle Anwendungen | | | | |
| Spannung | 48 V | | | | |





| Artikel | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Bezeichnur | n A (mm) | Ø B | Leis- tung | Drehrichtung | Drehzahl max. | Einschaltdauer S2-Betrieb | Einschaltdauer S3-Betrieb | Schutz- klasse | Welle | Gewi- cht (kg) |
| HK KC 86 | 183,0 | 114,0 | 2,0 | rechtsdrehend | 2500 | 1,0 | 5,0 | IP 54 | Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,3 |

| Zubehör | |
|----------|--|
| HK K REL | Startrelais für Gleichstrom-Elektromotor |
| HK K CAP | Schutzkappe für Gleichstom-Elektromotor |